



KONICA MINOLTA



Mobilní  
tisk



Vzdálená  
správa

# bizhub 4422

Černobílá multifunkce A4 · Až 44 stran za minutu



## Vaše výhody



### Tiskněte z mobilu nebo tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria), či Windows 10. A není ani potřeba instalovat žádné ovladače. Služba Google Cloud Print dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.



### Stroj si řekne, co potřebuje

Díky volitelné službě ePRO se nemusíte starat o objednávky toneru ani o odebírání počítačů. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem Konica Minolta, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky. Zařízení můžete navíc spravovat centralizovaně.

## Příslušenství

### 1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Kazeta na 250 listů  
PF-P15

3x Kazeta na 550 listů NEBO PF-P16

Stolek pod stroj  
SCD-4000e

### 2 FINIŠERY

Externí sešivačka  
EH-C591

### 3 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Vestavěný Wi-Fi modul  
NC-P05



### 4 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vzduchový filtr  
CU-203

Pevný disk  
HD-P07

### 5 ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

Uživatelská flash paměť  
UK-P12

Karta čárových kódů  
UK-P13

IPDS karta  
UK-P14

### VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství lze nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

## Možnosti dokončování



Oboustranný  
tisk



Sešívání  
v rohu  
(externí  
sešivačka)

## Možná výbava

### bizhub 4422

Multiúčelové zařízení A4 s rychlostí 44 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič s podporou PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 100 listů boční vstup. Média A6 až A4 s gramáží 60–216 g/m<sup>2</sup>. 1 GB paměti a Gigabit Ethernet.

### VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

<b>PF-P15 kazeta na papír</b>	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P16 kazeta na papír</b>	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e stolec pod stroj</b>	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný prostor např. na tisková média

### FINIŠERY

<b>EH-C591 externí sešivačka</b>	pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě
----------------------------------	--------------------------------------

### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>CU-203 vzduchový filtr</b>	snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší
<b>HD-P07 pevný disk</b>	500 GB HDD umožňuje shromažďování větších tiskových úloh nebo slouží k zapnutí funkcí „zkušební kopie“, „náhled před skenováním“ a „brožura“ v režimu kopírování

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

<b>NC-P05 vestavěný Wi-Fi modul</b>	pro připojení k bezdrátové síti
-------------------------------------	---------------------------------

### ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

<b>UK-P12 uživatelská flash paměť</b>	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů, maker nebo záznamů o tiskové úloze
<b>UK-P13 karta čárových kódů</b>	modul pro tisk elektronických čárových kódů
<b>UK-P14 IPDS karta</b>	zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk

## Technické údaje

### SYSTÉM

<b>Velikost panelu / rozlišení</b>	4,3" / 480 x 272 pixelů
<b>Systémová paměť</b>	1 GB (standardně)
<b>Systémový pevný disk</b>	500 GB (volitelně)
<b>Rozhraní</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
<b>Automatický podavač originálů (standardně)</b>	až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m <sup>2</sup> ; automatický oboustranný podavač
<b>Tisknutelné formáty papíru</b>	A6–A4, vlastní formáty papíru
<b>Gramáž papíru</b>	60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	standardně: 350 listů; max.: 2 000 listů
<b>1. kazeta na papír (standardní)</b>	250 listů, A6–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>2. až 4. kazeta na papír (volitelná)</b>	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Ruční vstup</b>	100 listů, A6–A4, vlastní formáty, 60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický oboustranný tisk</b>	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstupní kapacita</b>	max.: 150 listů
<b>Životnost toneru</b>	až 25 000 stran
<b>Životnost zobrazovací jednotky</b>	až 60 000 stran
<b>Napájení</b>	220–240 V, 50/60 Hz
<b>Spotřeba energie</b>	méně než 630 W
<b>Rozměry systému (š x h x v)</b>	489 x 429,5 x 477 mm
<b>Hmotnost systému</b>	cca 20,6 kg

### KOPÍROVÁNÍ

<b>Kopírovací proces</b>	laserový
<b>Rychlost kopírování/tisku A4</b>	až 44 str/min
<b>Rychlost oboustranného tisku A4</b>	až 23 str/min
<b>Doba 1. kopie</b>	6 s
<b>Rozlišení kopírování</b>	600 x 600 dpi
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1–999
<b>Formát originálů</b>	A6–A4
<b>Měřitko</b>	25–400%
<b>Kopírovací funkce</b>	oboustranný tisk; 2-v-1; 4-v-1; vkládání listu; přetisk; brožura (volitelně); elektronické třídění; kopie průkazu; zkušební kopie (volitelně); posun okraje; krycí list; odstranění pozadí

### TISK

<b>Rozlišení tisku</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Jazyky popisu stránky</b>	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
<b>Operační systémy</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Citrix
<b>Písma tiskárny</b>	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 emulace Latin
<b>Tiskové funkce</b>	oboustranný disk; n-v-1; vodoznak; elektronické třídění; zabezpečený tisk; přímý tisk souborů z USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
<b>Mobilní tisk</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) volitelně: Wi-Fi Direct

**SKENOVÁNÍ**

<b>Rychlost skenování (černobíle/barevně)</b>	až 42/20 str/min
<b>Rozlišení skenování</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Režimy skenování</b>	skenování do emailu; skenování na FTP; skenování do SMB; skenování na USB; síťový TWAIN
<b>Souborové formáty</b>	PDF; TIFF; JPEG; XPS
<b>Režimy skenování</b>	Náhled před skenováním (volitelně)

**FAXOVÁNÍ**

<b>Faxový standard</b>	Super G3
<b>Faxový přenos</b>	analogový
<b>Rozlišení faxování</b>	až 600 x 600 dpi (velmi jemné)
<b>Faxová komprese</b>	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
<b>Faxový modem</b>	až 33,6 kb/s
<b>Cílové adresy</b>	400
<b>Faxové funkce</b>	odložený fax; přenos z PC; až 500 přednastavení; seznam zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů; náhled před skenováním (volitelně); přesměrování faxu; faxový server

**SYSTÉMOVÉ FUNKCE**

<b>Zabezpečení</b>	SNMPv3; HTTPS; podpora IPSec; zakázání TCP/UDP portů; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem); správa certifikátů; SMTP autentizace
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

**Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)**

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávány se slevou výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevrátné), prodávány bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.



NAVŠTIVTE  
STRÁNKU PRODUKTU

